

Kültéri sziréna párosítása (SIR3)

Párosítása a GSM Gold ériasztóközponttal:

1. Kapcsoljunk ki minden érzékelőt (pl. mozgásérzékelőnél kapcsolót OFF állásba, nyitásérzékelőnél vegyük ki az elemet),
2. A sziréna hátoldalán található műanyag védő/záró lapot távolítsuk el.
3. A záró lap alatt található akkumulátor kapcsolót helyezzük ON állásba.
4. Nyomjuk meg és tartjuk nyomva a SET gombot 4 villanásig, ezzel reseteljük a szirénát.
5. Nyomjuk meg és tartjuk nyomva a SET gombot 3 villanásig, majd engedjük el.
6. Kapcsoljuk ki (hatástalanítsuk) a riasztóközpontot. **Figyelem, ne a távirányítót használja!**
7. A sziréna 1 rövid 1 hosszú hangjelzéssel jelzi, hogy rátanult a központi egységre.
8. Kapcsoljon vissza minden eszközt (mozgásérzékelő, nyitásérzékelő stb.).
9. Ha sikeres a párosítás, akkor élesítéskor és hatástalanításakor hang és fényjezést kell adnia a szirénának.

Párosítása az X7-es riasztóközponttal:

1. Minden érzékelőt kapcsoljunk ki, a nyitás érzékelőből távolítsuk el az elemet.
2. A sziréna hátulján található ON/OFF kapcsolót helyezzük ON állásba
3. A sziréna hátulján található SET gombot tartjuk nyomva 4 villanásig, majd engedjük el, ezzel, reseteljük a szirénát.
4. A riasztóközpont Menu/Eszkozok/Encoding Mode-ban a kódolást állítsuk be 1527-re.
5. A sziréna hátulján található SET gombot tartjuk nyomva 3 villanásig, majd engedjük el.
6. Ha elengedtük, a szirénán található LED sor villogni fog. Amíg villog, addig a riasztóközpontban lépünk be a Menu/Eszkozok-be és nyomjuk meg a Sziréna "csatlakoztatás" menüpontot.
7. Kapcsoljon vissza minden eszközt (mozgásérzékelő, nyitásérzékelő stb.).
8. Ha sikeres a párosítás, akkor élesítéskor és hatástalanításakor hang és fényjezést kell adnia a szirénának.



Kültéri sziréna visszaállítása gyári állapotra

1. A sziréna hátoldalán található műanyag védő/záró lapot távolítsuk el.
2. A záró lap alatt található akkumulátor kapcsolót helyezzük ON állásba.
3. Nyomjuk be és tartjuk nyomva a SET gombot, amíg a sziréna 4-et nem villan.
4. A SET gomb elengedése után a sziréna visszaáll gyári állapotra, a folyamat végét 1 rövid 1 hosszú hangjelzés jelzi.